

1050mm



Caractéristiques Osram Tube LED T8 (EM/Direct 230V) Standard Output 11.6W 1400lm - 840 | 105cm - Remplacement 38W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 249574 |
| EAN | 4099854038785 |
| Marque | Osram |
| Nom du fabricant | LEDTUBE T8 38 EM 1050 11.6W 840 |
| Quantité recommandée | 8 |
| Budgetlight Garantie Totale | 3 ans |
| Étiquette énergétique | E |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |
| Tension (V) | 220-240 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED |
| Substitut (Watt) | 38 |
| Puissance (W) | 11.6 |
| Dimmable | Non |
| Culot | G13 |
| Rotatif | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1400 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120.7 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Tube LED T8 |
| Type de capteur | Pas de détecteur |

Information produit

| | |
|-------------------------------|---|
| Starter LED inclus | Oui |
| Ballast | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output | Standard Output |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45 |
| Logement | Glass |
| Product Serie | LED TUBE T8 |

Dimensions

| | |
|---------------|-----------|
| Longueur | 105cm |
| Longueur (mm) | 1061 |
| Diamètre (mm) | 26.8 |
| Forme | Tubulaire |
| Forme exacte | |

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

